



Relè monostabile elettronico 12A

Descrizione

I relè Finder sono ideali per comando luci camere, soggiorno o corridoi. Relè affidabile e molto silenzioso. Relè monostabile di interfacciamento, montaggio in scatola da incasso per serie civili.

Installazione come falso polo, compatibile con sistemi civili maggiormente diffusi come BTicino, Gewiss o Vimar

Carico nominale 12 A / 250 Vac,

Contatti: 1 NO 12A

Codice 13.31.9.024.4300

Ulteriori informazioni

I relè passo passo elettromeccanici Finder hanno una massima versatilità applicativa e l'ampia gamma di soluzioni tecniche garantisce l'uso per diverse esigenze e applicazioni. Sono molto silenziosi e producono all'attivazione un debole click. La proverbiale affidabilità continua ad essere garantita da doppi controlli qualitativi prima dell'immissione sul mercato

Relè elettromeccanico ad impulsi Tipo 13,31, 1 contatto NO, alimentazione 24Vdc, corrente nominale 12A.

Montaggio come falso polo, compatibile con sistemi civili maggiormente diffusi (es. BTicino:Axolute, Matix, Living e Magic; Gewiss: GW24; Vimar: Plana e Idea)

Caratteristiche:

- Morsetti a bussola
- Bobina DC 24V
- Montaggio ad incasso
- Contatti senza Cadmio
- Brevetto Italiano

Portata lampade

Incandescenza W: 800□

Alogena W: 200

Led W: 200

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
133190244300

Codice Originale
133190244300

Brand
FINDER

Serie Prodotto
Tipo 13

Codice EAN
8012823376806

 [Richiedi informazioni](#)





[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia

Tipologia

Relè

Design

Trasparente

No

Colore

Bianco

Comando

Utilizzabile con tasto radio

No

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Si

Alimentazione

Tensione nominale[V]

250

Potenza di interruzione[W]

800

Corrente Nominale[A]

12

Montaggio

Tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

Tipo di montaggio

Incassato

Materiali

Composizione

Elemento di comando

Tipo superficie

Opaco

Qualità del materiale

Materiale termoplastico

Materiale

Plastica

Funzionalità

Utilizzabile con segnalatore di presenza

Si

Utilizzabile con segnalatore di movimento

Si

Utilizzabile con tasto

Si

Memoria dei valori di luminosità

No

Collegamento

Tipo di carico

Universale

Altre caratteristiche

Ingresso stazione secondaria

No

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

0

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.