



## Kit centrale radio Axiom hub

### [Descrizione](#)

Kit Axiom hub con contatto magnetico e sensore

### [Anagrafica Prodotto](#)

Codice Prodotto  
**302401173**

Codice Originale  
**302401173**

Brand  
**Hikvision**

### [Ulteriori informazioni](#)

Kit centrale Axiom Hub completa di contatto magnetico e sensore.

Modello centrale: DS-PWA32-HS

Dispositivi Wireless 32 Zone/4 Sirene / 8 Telecomandi

Videoverifica 2 telecamere IP da buffer interno, 32 ingressi video da telecamere con SD interna Tramite DVR/NVR; ONVIF

[Richiedi informazioni](#)



Frequenza RF Radio bidirezionale 868MHzFM Banda Stretta  
Portata in Spazio Aperto 800 m  
Led di Stato 5 (rete; guasto; cloud; inserito; allarme)  
Protezione Tamper Protezione antiapertura e antistrappo  
Assistenza Guida vocale (programmazione e utilizzo)  
Interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s  
Interfaccia Mobile 3G/4G: Supporta Notifiche push, Cloud, SMS, Chiamate Vocali  
Numeri Telefonici Disponibili 8  
Protocollo Standard Wi-Fi 802.11b/g/n  
Encryption di Sicurezza Wi-Fi 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS  
Comunicazione CRA SIA-DC-09, CID IP, EHOME, ISUP  
Web Server Configurazione multi-browser  
App Mobile Hik-Connect Attivazione/configurazione; cloud; notifiche push; ins/dis; memoria eventi; gestione video  
Software iVMS-4200, Hik-Central  
Alimentazione Alimentatore 5.6W incluso  
Batteria di Backup 1 Batteria al Litio, 3.8V, 4520mAH  
Dimensioni 155 x 155 x 35mm  
EN50131 Grado 2





## ⚡ Dati tecnici di prodotto

### Forma e dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza[mm]  | 155 |
| Profondità[mm] | 35  |
| Altezza[mm]    | 155 |

### Accessori

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Selettore integrato | Radio |
|---------------------|-------|

### Connettività

|                     |    |
|---------------------|----|
| Interfaccia esterna | NO |
|---------------------|----|

### Alimentazione

|                  |    |
|------------------|----|
| Con alimentatore | SI |
|------------------|----|

### Funzionalità

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Numero di gruppi di segnalazione | 32 |
|----------------------------------|----|

### Collegamento

|                    |    |
|--------------------|----|
| Collegamento radio | SI |
|--------------------|----|



#### [Varianti articolo](#)

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.