



NS8-AE11 Contatti aus. Front. 1NA+1NC 6A

Descrizione

Contatto ausiliare frontale 1NA+1NC 6A per salvamotore serie NNS2-25/NS2-25X/NS2-80B

Viene installato sul salvamotore sulla parte superiore.

Riferimento 200151

Ulteriori informazioni

ACCESSORI SERIE NS2-25(32)/NS2-25X(32X) - SPECIFICHE TECNICHE

I salvamotori NS8 possono essere accessoriati con sganciatori a lancio di corrente e di minima tensione che si montano sul lato destro, mentre i contatti ausiliari e di segnalazione sono applicabili sul lato sinistro e frontale all'apparecchio.

Nella tabella di seguito vengono riportate le possibili combinazioni di accessoriabilità.

Si ricorda che si possono utilizzare solo due contatti ausiliari laterali affiancati.

Se ne vengono usati di più, il funzionamento non è garantito.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

495968

Codice Originale

495968

Brand

Chint

Serie Prodotto

NS2

 [Richiedi informazioni](#)



CONTATTI AUSILIARI FRONTALI NS8-AE11

TENSIONE DI ISOLAMENTO U_i (V): 250

CORRENTE I_{th} (A): 2.5

CONFIGURAZIONE CONTATTI: 1NA + 1NC

CARATTERISTICHE AC-15 DC-13

Tensione nominale U_e (V): | 24 | 48 | 110/127 | 230/240 |

Corrente nominale I_e (A): | 2 | 1.25 | 1 | 0.5 |

Potenza nominale (W): | 48 | 60 | 127 | 120 |

CARATTERISTICHE DC-13

Tensione nominale U_e (V): | 24 | 48 | 60 |

Corrente nominale I_e (A): | 1 | 0.3 | 0.15 |

Potenza nominale (W): | 24 | 15 | 9 |





[⚡ Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia

Tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Collegamento

Tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite/molla

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP20

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



 [Varianti articolo](#)

-

 [Articoli correlati](#)

-

 [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o