



Astro NOVA city Inter. orario 16A

Descrizione

Interruttore orario astronomico giornaliero 2 din, alimentazione 230Vac 50/60 Hz, installazione modulare in guida DIN, riserva di carica 10 anni, tipo unipolare 2 NO, portata dei contatti di uscita 2x16 (10) A / 250 V AC, precisione di funzionamento $\leq \pm 1$ sec/gg a 23 °C.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
OB178012

Codice Originale
OB178012

Brand
ORBIS

Codice EAN
8426709104849


Ulteriori informazioni

Interruttore orario modulare che incorpora un concetto innovativo di programmazione e visualizzazione mediante menù di testo, che lo rendono facile da configurare e semplice da utilizzare.

Questo interruttore consente una programmazione semplice e verificabile in ogni momento e ha un grado di protezione pari a IP20.

Gli interruttori orari permettono una commutazione programmata ad orario di circuiti elettrici e trovano pertanto applicazione nell'illuminazione di vetrine o parcheggi e nel riscaldamento.

- Il suo impiego è in alternativa all'utilizzo di un interruttore crepuscolare o ad un interruttore orario digitale
- Facile da impostare, il dispositivo gestisce automaticamente, con l'inserimento della località d'installazione, in relazione al giorno dell'anno, l'accensione o lo spegnimento dei carichi elettrici ad esso collegati
- Le uscite relè possono essere programmate in relazione all'orario di alba e tramonto o ad orari fissi come in un normale orologio digitale
- 40 programmazioni astronomiche/orologio digitale
- Interventi programmabili: ON/OFF ora fissa, ON/OFF alba e tramonto, ON/OFF risparmio
- Display LCD grafico retroilluminato di grandi dimensioni, con visualizzazione dell'ora, data, giorno e stato relè
- Visualizzazione cronogramma giornaliero delle manovre programmate
- Cambio automatico e programmabile dell'ora legale

 [Richiedi informazioni](#)



- Contatore di ore
- Commutazione manuale/manuale permanente
- Programmazione fino a 4 periodi di vacanza: in ciascuno di questi è possibile impostare un programma diverso
- Possibilità inserimento codice pin per blocco tastiera
- Connettore per chiave bluetooth (non in dotazione) che consente la programmazione tramite smartphone / tablet con una APP dedicata scaricabile gratuitamente
- La batteria per la riserva di carica è alloggiata in un apposito vano esterno per facilitare l'operazione di sostituzione / smaltimento
- Coperchio frontale copri tasti piombabile





⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Esecuzione del contatto

Contatto di chiusura

Forma e dimensioni

Profondità[mm]

65

Larghezza[mm]

35

Altezza[mm]

88

Connettività

Numero di canali

2

Alimentazione

Tensione di alimentazione[V]

250

Tipo di tensione di alimentazione

AC

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC[A]

16

Frequenza della tensione di alimentazione[Hz]

50/60

Montaggio

Tipo di montaggio

Guida DIN

Funzionalità

Programma 24 h

Si

Programma 60 min

No

Cambio automatico ora estiva/invernale

Si

Con sincronizzazione di rete

No

Programma annuale

No

Numero moduli DIN

2

Scostamento giornaliero orologio[s]

1

Programma settimanale

No

Riserva di marcia in anni

10

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP20

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.