



Relè miniaturizzato 2 cont. 230V 8A

Descrizione

Relè miniaturizzato con 2 contatti in scambio da 8 A e bobine a basso assorbimento.

- 2 contatti da 8 A
- Alimentazione bobina in AC e DC
- Conformità alla prova al filo incandescente secondo EN 60335-1
- Temperatura di funzionamento -40...+85°C

Ulteriori informazioni

Relè industriali miniaturizzati serie RM84 per applicazioni per impieghi generali. Tutti i relè sono progettati per il montaggio su circuito stampato o su connettori femmina ad innesto. Dimensioni miniaturizzate, contatti senza cadmio, bobine ca e cc, conformità RoHS.

Multiuso, vanno bene in tantissime applicazioni.

Per la loro versatilità sono utilizzati soprattutto per schede elettroniche di elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici), cancelli elettrici, schede caldaie, industria alimentare, essiccatori, installazioni quadristiche generiche, quadri di automazione industriale, relè ausiliari, interfacciamento.

Specifiche:

Configurazione contatto: DPDT

Tipo di montaggio: Montaggio su circuito stampato

Corrente di commutazione: 8A

Numero di poli: 2

Tipo di terminale: A innesto

Resistenza bobina: 38,5 kΩ

Tensione bobina: 230V ca

Potenza bobina: 750mW

Isolamento bobina – contatto: 5kV ac

Tensione di commutazione massima CA: 440V

Tensione di commutazione massima CC: 24V

Potenza di commutazione massima CA: 2 kVA

Lunghezza: 29mm

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
RM842012355230

Codice Originale
RM842012355230

Brand
EXOM

Serie Prodotto
RM84

Codice EAN
2000001152218

 [Richiedi informazioni](#)



Altezza: 15.7mm

Profondità: 12.7mm

Serie: RM84

Standard soddisfatti: CSA, cULus, EAC, PN-EN 60335-1, VDE





⚡ Dati tecnici di prodotto

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	29
Profondità[mm]	12,7
Altezza[mm]	15,7

Accessori

Con morsetti amovibili	NO
------------------------	----

Alimentazione

Tipo di tensione per l'azionamento	AC/DC
Numero di contatti di chiusura	2
Corrente nominale[A]	8

Funzionalità

Comportamento di commutazione dell'azionamento	Monostabile
--	-------------

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.