



Relè doppio indipendente 5A WiFi FebEasy

Descrizione

Relè doppio 5A Wi-Fi FEB Easy. Gestisce un carico fino a 1100 W resistivi o 500W LED ed è programmabile tramite l'App Smart Life, compatibile con il controllo vocale tramite Alexa e Google Home. Il modulo può essere comandato da 1 fino a 10 diversi pulsanti FEB Easy senza bisogno della connessione Wi-Fi.

Ulteriori informazioni

Questo attuatore doppio Wi-Fi è alimentato dalla tensione di rete e vi permette di gestire due carichi indipendenti fino a 5A resistivi in cinque modi diversi:

- Vi permette il collegamento con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home tramite il modulo Wi-Fi integrato;
- È comandabile dal vostro smartphone tramite l'app Smart Life;
- Può essere abbinato ad 1 fino a 10 o pulsanti piezoelettrici FEB Easy;
- È possibile accendere e spegnere il carico premendo il pulsante presente sull'attuatore stesso;
- È possibile anche collegare dei pulsanti tradizionali ai morsetti presenti sul modulo.

Riesce a gestire un carico fino a 1100 W resistivi o 500W LED.

Caratteristiche tecniche

Tensione di funzionamento: 110~240 VAC 50/60Hz

Intensità di Corrente massima: 5 A per ciascun relè

Potenza massima: 1100W, 230V per luci ad incandescenza ed alogene, 300W per luci LED

Rete Wireless: Rete Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G & RF 433MHz

Distanza di funzionamento: Interno <= 30m / Esterno <= 100 m

Temperatura di funzionamento: -5 - 50°C

Dimensioni: 44 x 44 x 22 mm

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
9325

Codice Originale
9325

Brand
NUOVA FEB

Serie Prodotto
Easy

Codice EAN
8054117271084

[Richiedi informazioni](#)



[⚡ Dati tecnici di prodotto](#)

Illuminamento

Carico max. lampada a incandescenza[W]

1100

Alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione

AC

Tensione di alimentazione[V]

230

Montaggio

Tipo di montaggio

Altri

Materiali

Funzione

Meccanico, interruttore

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.