



Relè 10A a contatto pulito WiFi Feb Easy

Descrizione

Relè da 10A Wi-Fi a contatto pulito di FEB Easy vi permette di avere un contatto pulito da remoto e comandarlo con un modulo smart. Dotato di tecnologia wireless è programmabile tramite l'App Smart Life, compatibile con il controllo vocale tramite Alexa e Google Home. Il 9327 può essere comandato da diversi pulsanti FEB Easy senza bisogno di connettività Wi-Fi e da pulsanti tradizionali collegati direttamente al modulo. Potenza massima: 1100W, 230V per luci ad incandescenza ed alogene, 300W per luci LED.

Ulteriori informazioni

Questo attuatore Wi-Fi ha contatti puliti con un relè da 10A ed è alimentato dalla tensione di rete. Vi permette di gestire carichi fino a 10A resistivi in modi differenti:

- Vi permette il collegamento con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home tramite il modulo Wi-Fi integrato;
- È comandabile dal vostro smartphone tramite l'app Smart Life;
- Può essere abbinato ad uno o più pulsanti piezoelettrici FEB Easy;
- Può essere controllato da un pulsante o interruttore tradizionale collegato direttamente al modulo;
- È possibile aprire o chiudere i contatti premendo il pulsante presente sull'attuatore stesso.

Riesce a gestire un carico fino a 10A resistivi.

Caratteristiche tecniche

Tensione di funzionamento: 110~240 VAC 50/60Hz

Intensità di Corrente massima: 10 A

Potenza massima: 1100W, 230V per luci ad incandescenza ed alogene, 300W per luci LED

Rete Wireless: Rete Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G & RF 433MHz

Distanza di funzionamento: Interno <= 25m / Esterno <= 60 m

Temperatura di funzionamento: -5 - 50°C

Dimensioni: 44 x 44 x 22 mm

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
9327

Codice Originale
9327

Brand
NUOVA FEB

Serie Prodotto
Easy

Codice EAN
8054117271749

[Richiedi informazioni](#)



[⚡ Dati tecnici di prodotto](#)

Illuminamento

Carico max. lampada a incandescenza[W]

1100

Alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione

AC

Tensione di alimentazione[V]

230

Montaggio

Tipo di montaggio

Altri

Materiali

Funzione

Meccanico, interruttore

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.